



# FP 2000 R

## PARMAK İZİ TANIMA SİSTEMİ

<b>Ölçüler</b>	<b>85x145x37 mm</b>
<b>Kişi Kapasitesi</b>	2.000
<b>Hareket Hafızası</b>	50.000 geçiş
<b>Okuma Hızı</b>	1 sn'den az
<b>Kullanım Alanı</b>	Pdks ve Geçiş Kontrol
<b>Bilgisayar Bağlantısı</b>	Ethernet+USB
<b>Bilg. Bağımsız çalışabilme</b>	Evet
<b>Sesli Uyarı</b>	Evet (Beep)
<b>Işıklı Uyarı</b>	Evet
<b>Kapı-Turnike Açabilme</b>	Evet
<b>Time Zone</b>	Evet
<b>Wiegand</b>	Evet ( in+out portu )
<b>Zil Çaldırma</b>	Var
<b>Ekran</b>	Evet Dokunmatik tuş takımlı
<b>Çalışma Voltajı</b>	12VDC
<b>Okuyucu Sensör</b>	Çizilmez Kristal Sensör
<b>Kaporta</b>	Plastik
<b>Çalışma Isısı</b>	-10C +60C
<b>Nem Oranı</b>	%10- %90
<b>FAR</b>	%0.01'den düşük
<b>FRR</b>	%0.001'den düşük
<b>Okuma Metodları</b>	Parmak izi,Kart, Parmak izi +kart,şifre
<b>Algoritma</b>	Smack

Hızlı ve hatasız parmak izi tanıma özelliği ile kullanıcılara konfor ve güven duygusu sağlar.

Pdks programı ile birlikte kullanılır.Kullanıcıların devamsızlık,mesai saatleri,geç kalma erken çıkma gibi bir çok rapora anlık ulaşma olanağı sağlar.

Kişi parmak ucunu parmak okuyucu sensörüne dokunarak okutur. Sistem sesli ve görsel onay uyarısı verir.Kişilerin giriş çıkış saatlerini düzenli bir şekilde tutar.Hızlı çalışmasının yanında hata payını en aza indirir.Akıllı algoritma sayesinde parmak izindeki ufak kesik çizikleri otomatik olarak günceller