



ZKTeco Parmak izi ,Kartlı Personel takip

Personel Parmak izi Kart okuyucu personel kontrol sistemi olarak kullanılır. Duvar tipi olarak kullanılır.

Network Rs232 ve Usb disk ile veri aktarımı yapılır Proximity ,Mifare ve HID kart okuyucu seçenekleri mevcuttur.Parmak izi + Kart + Şifre olarak çalışabilir.Online ,Offline çalışabilir. Dahili Bataryalı ,Kapı Turnike Açtırma

# ZKTeco K20 Id

## Parmak İzi Okuma Kart

<b>Sensör</b>	<b>ZK Optik Cam Sensör</b>
<b>Donanım Platformu</b>	ZEM x500.
<b>Ekran</b>	2,8 " TFT Renkli ekran
<b>Algoritma Versiyonu</b>	Zk Finger v10.0
<b>Parmak izi Kapasitesi</b>	500 Kişi
<b>Kart Kapasitesi</b>	500 Kart
<b>Geçiş Kapasitesi</b>	50.000 Log kayıt
<b>Bağlantı Şekli</b>	TCP-IP, USB Disk
<b>Standart Özellikler</b>	Zil çaldırma,Kapı kilit,Turnike açtırma, Dahili Batarya
<b>Kayıt Türü</b>	Parmak izi ,Şifre,Kart
<b>Menü Dili</b>	Türkçe Ve İngilizce(Diğer diller opsiyoneldir)
<b>Kart Okuyucu</b>	125 Khz ID Kart
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	0C + 45 C
<b>Nem</b>	20% - 80%
<b>Güç Kaynağı</b>	5V DC , 0.8A (Dahili Batarya 7600 mAh)
<b>Çalışma Voltajı</b>	5V DC , 0.8A
<b>Ağırlık</b>	1,0 Kg.
<b>Ölçüler</b>	185 x 140 x 30 mm
<b>Sertifikalar</b>	UL , CE , FCC , MA , ISO9001, EEP , CCS, ETS