



ZK FP3000 R

PARMAK İZİ TANIMA SİSTEMİ

İşlemci	32Bit İşlemci
Tanım Algoritması	Smack Finger V3.0
Kapasite	1.000 / 3.000
RF-ID Tipi	Mifare, Proximity
Dil Desteği	Türkçe, Farsça, İngilizce, İspanyolca, Portekizce, Arapça
Kart Kapasitesi	1.000 / 3.000
Hareket Kayıt Kapasitesi	100.000
Tanım Modu	Parmak izi, Kart, Şifre
Sensör	Optik Kristal Sensor (Yeşil)
Geçiş Kontrolü	Evet
Tanım Detayları	Kesik parmak, kuru parmak etkilenmez
Veri Transfer Yöntemi	Opisyonel, RS232, SD Kart, TCP/IP, USB
Kullanıcı Arayüzü	Klavye (16 Tuş)
Ekran	2.8 inch TFT Renkli Ekran
FAR	0,000001
FRR	0,001
Çalışma Kodu	Evet
Zil Çaldırma	Evet
Çalışma Isı Aralığı	-10 ile +60 Derece
Çalışma Nem Oranı	%20-%80
Harici Bellek	USB Flash
Besleme (Çalışma Gerilimi)	DC 9V
Haberleşme Protokolü	Ethernet (TCP/IP), USB Port, Wiegand 24/36bit Giriş
Ses Dili	Türkçe
Boyutlar	185x 125x 37x
Okuma Hızı	1 Saniyenin Altında
Tanım Açısı	360°
Gösterge Işığı	2 Adet, Kırmızı, Yeşil

Hızlı ve hatasız parmak izi tanıma özelliği ile kullanıcılara konfor ve güven duygusu sağlar.

Pdks programı ile birlikte kullanılır. Kullanıcıların devamsızlık, mesai saatleri, geç kalma erken çıkma gibi bir çok rapora anlık ulaşma olanağı sağlar.

Kişi parmak ucunu parmak okuyucu sensörüne dokunarak okutur. Sistem sesli ve görsel onay uyarısı verir. Kişilerin giriş çıkış saatlerini düzenli bir şekilde tutar. Hızlı çalışmasının yanında hata payını en aza indirir. Akıllı algoritma sayesinde parmak izindeki ufak kesik çizikleri otomatik olarak günceller