

QR500 Serisi Okuyucu

Wiegand & RS485 QR Okuyucu



QR kod Okuyucu, yeni nesil akıllı erişim kontrol kartı okuyucusudur. Hızlı tarama hızına, yüksek tanıma oranına, Yüksek uyumluluğa sahiptir ve Wiegand girişini destekleyen herhangi bir erişim denetleyicisine bağlanabilir. Ayrıca 13.56 MHz Mifare Ultralight / DESFire EV1, NTag gibi RFID İşlevlerini de destekler, böylece topluluk yönetimi, ziyaretçi yönetimi, otel yönetimi, insansız süpermarketler vb. yerlerde kullanılabilir.

Ana Özellikler

- QR Kodu、Data Matrix、PDF417、GS1 Databar、Code 128/EAN128、UPC/EAN、Codabar、Code 39/93 vb.
- Mifare Ultralight / S50 / S70 / DESFire EV1 / NTag
- Okuma Mesafesi : QR $\geq$ 5CM, RFID Kart $\geq$ 4CM
- W26 / W34 / W66, RS485, USB

Özellikler

Uluslararası Standart	ISO / IEC 14443A RS485 Protocol	İletişim	Wiegand, RS485, USB
Barkod	QR、Data Matrix、PDF417、GS1 Databar、Code 128/EAN128、UPC/EAN、Codabar、Code 39/Code 93 etc.	Çalışma Isı Derecesi	-10C° ~ 50C°
RFID	Mifare Ultralight, DESFire EV1, Ntag, S50 / S70	Saklama Sıcaklığı	-20C° ~ 80C°
Çalışma Frekansı	13.56MHz	Çalışma Nem Oranı	20% - 80%
Güç	DC 12V (±5%),USB 5V	Boyutlar	86*86*50 mm
Çalışma Mesafesi	QR $\geq$ 5CM, RFID Card $\geq$ 4CM	USB Kablo	1000mm

Okuma Listesi

- QR500-B ERP Code: X02101088
- QR500-W ERP Code: X02101089

