

SUPER PASS SPX-3306 GSM BARIYER KAPI AÇMA CİHAZI



Özellikler

- . 1280 Adet numara kaydı
- . 2 Adet role ile 2 kapı kontrolü
- . Bluetooth
- . SMS ile yada Rs232 ile numara aktarma silme



Teknik Özellikler

Kullanıcı Numara Sayısı	1280 Gsm Numarası/Kart/UHF Etiket Numarası
Role	2 Adet NO
Input	1 Adet
Rs232	Var (Kablo Dahil)
Anten	Mini Anten
Besleme	12V
Ölçüler	70x95x35mm

1280 kişi (artırılabilir) kayıt kapasitesi. Bluetooth ile uygulama üzerinden numara aktarımı yapılabilir. SMS ile numara ekleme veya numara çıkartma yapılabilir. Şifre kontrolü sayesinde yetkisiz kişilerin işlem yapması engellenir. Cihaz 2 modu vardır Mod0 ve Mod1. Mod0 ise arayan numara kayıtlı ise otomatik olarak meşgule atar ve roleyi çeker, Mod1 ise arayan numara kayıtlı ise cihaz yanıt verir telefonun klavyesinden 1, 2 tuşlarını kullanarak ilgili role çekilebilir. Son 50 arama log olarak cihaz hafızasında tutulur. Yönetici son 50 aramayı SMS olarak cihazdan alabilir. Cihaza Role durumları opsiyoneldir. 1. roleye sadece aç komutu yollarken 2. roleye açma ve kapatma olarak tanımlanabilir.

Faydaları

Kayıtlı olan kişiler aradığında otomatik kapı açılır. Kumanda bulundurmamak zorunda kalmazsınız. Cihaz arama karşılar, ücret ödemediğinde meşgule geçip kapı açılır. Maliyet açısından oldukça yüksek olan kartlı veya kumandalı sistemlere alternatif çözümdür. Kart ve kumanda maliyetlerinden kurtulmanızı sağlar.

Kullanım Alanları

Garaj ve bahçe kapı kumandası amacıyla kullanılır. Kollu bariyer, mantar bariyer, yana kayar kapı, turnike, bahçe kapısı olan yerlerde güvenle kullanılır.